



Art.-Nr: MD232

**midiControl plus (MD) Système de batterie centrale Armoire combinée
Système de batterie centrale, Armoire combinée, 16 pce. DCM - 2 pce. LDM,
Leuchten**

MAX. 32 CIRCUITS ÉLECTRIQUES / 5 314 W, 1 H / 640 LUMINAIRES

midiControl est un système à batterie centralisée pré-configuré d'une puissance maximale de 5 300 W pendant 1 heure, de 2 300 W pendant 3 heures ou 1 000 W pendant 8 heures.


Jusqu'à 16 modules DCM pour 32 circuits électriques sont logés dans le boîtier du midiControl. Ainsi, jusqu'à 640 luminaires peuvent être alimentés. Bien-entendu, midiControl peut être mis en réseau avec d'autres systèmes de la même famille et peut être contrôlé via une interface web.



Plus d'informations

DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	18 pce.
no-trans-Anzahl DCM Module	16 pce.
Chargeur	Oui
no-trans-Anzahl Lademodule	2 pce.
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Sortie UPS	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	7600 W
Alimentation électrique 3 h	2500 W
Alimentation électrique 8 h	950 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	RAL 7035



Classe de protection	IP20
Classe de protection	IP20
Profondeur	450 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1950 mm
Poids	105 kg
Poids	105
Numéro du tarif douanier	85371098

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.